



照明器具+灯泡+手电筒

Fujilamp_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
DW 120V 650W	DVY	120	650	20000	25	CC-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30728	DW 120V650W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	120V	650W	3400K	20000Lm	G5.3	25Hr	DVY



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
DYF 19.3V 140W	DYF	19.3	140	4000	50	CF-6	2
DYG 30V 250W	DYG	30	250	8000	15	CF-6	10

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30690	DYF 19.3V140W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	19.3V	140W	3200K	4000Lm	G5.3	50Hr	DYF
30720	DYG 30V250W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	30V	250W	3400K	8000Lm	GY9.5	15Hr	DYG



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
DYH 120V 600W	DYH	120	600	17000	75	CC-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30725	DYH 120V600W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	120V	600W	3200K	17000Lm	G5.3	75Hr	DYH



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
DYT 19V 80W	DYT	19	80	2600	25	CF-6	2
DZA 10.6V 30W	DZA	10.8	30	600	400	C-6	2
DZB 12V 100W	DZB	12	100	3100	50	CF-6	2
DZE 24V 150W	DZE	24	150	4600	100	CF-6	10
DZM 24V 250W	DZM	24	250	8000	50	CF-6	10

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30687	DYT 19V80W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	19V	80W	3350K	2600Lm	G5.3	25Hr	DYT
30684	DZA 10.6V30W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	10.6V	30W	3100K	600Lm	G5.3	400Hr	DZA
30689	DZB 12V100W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	12V	100W	3400K	3100Lm	G5.3	50Hr	DZB
30717	DZE 24V150W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	24V	150W	3350K	4600Lm	GY9.5	100Hr	DZE
30719	DZM 24V150W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	24V	150W	3400K	8000Lm	GY9.5	50Hr	DZM



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
DZT 100V 625W	DZT	100	625	—	75	*C-13D	7
DZV 220V 625W	DZV	220	625	—	50	*C-13D	8
DZV 240V 625W	DZV	240	625	—	50	CF-6	8

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30751	DZT 100V625W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	100V	625W	3350K	GY9.5	75Hr	DZT
30753	DZV 220V625W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	220V	625W	3250K	GY9.5	75Hr	DZV
30754	DZV 240V625W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	240V	625W	3250K	GY9.5	50Hr	DZV



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Focal distance (mm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
EDR 20V 150W/H5		20	150	194.5	500	CC-6	7

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30597	EDR 20V 150W/H5	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	20V	150W	3150K	GX5.3	2000Hr	EDR



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Total lumen (lm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
EDV 36V 400W	EVD	36	400	16000	50	CF-6	4

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm	灯座	平均寿命 Hr	ANSI
30703	EDV 36V400W	Fujilamp	Fujilamp_仪器用灯泡	36V	400W	3450K	16000Lm	G6.35	50Hr	EVD



Lamp Type	ANSI	Rated voltages (V)	Power Consumption (W)	Focal distance (mm)	Avg life (H)	Filament	Fig. No.
EFM/D 8V 50W	EFM	8	50	32	50	C-8	9
EFN 12V 75W	EFN	12	75	32	50	C-8	9
EFP 12V 75W	EFP	12	100	32	50	C-8	9



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com