

电感+抑制+滤波元件


绕线晶片电感

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	电感值(uH)	误差值(±%)	Q min.	Test Freq. (MHz)	RDC(Ω)	IDCmax. (mA)	Size	Description
11264	NL322522T-1R8J		1.8	5	30	7.96	0.9	350	322522(1210)	绕线式晶片型电感
11263	NL322522T-4R7J		4.7	5	30	7.96	1.5	220	322522(1210)	绕线式晶片型电感
11306	NL453232T-R15M-S	YAGEO	0.15	20	30	25.2	0.25	450	453232	绕线式晶片型电感

高频晶片电感

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



型号	A	B	C	D
JCI 2012C (0805)	2.0±0.20	1.2±0.20	0.5±0.3	0.6±0.20
JCI 1608C (0603)	1.6±0.20	0.8±0.20	0.3±0.2	0.6±0.20
JCI 1005C (0402)	1.0±0.10	0.5±0.10	0.5±0.1	0.1(min)
JCI3216-1R0K	3.2±0.2	1.6±0.2	1.10±0.2	0.3±0.3

编号	阻值 (uH)	Qmin at 1000KHz	Q typ.		SRF Min. (MHz)	RDC Max. (Ω)	额定DC电流 MAX (MA)
			100MHz	800MHz			
JCI-1608C-33NJ	33	8	14	24	1,500	650	300
JCI-1608C-22NJ	22	8	14	30	1,850	550	300
JCI-1608C-15NJ	15	8	11	26	2,400	450	300
JCI-1608C-10NJ	10	8	11	31	2,850	350	300
JCI-1608C-6N8S	6.8	8	11	32	3,750	300	300
JCI-1608C-4N7S	4.7	8	10	32	4,800	280	300
JCI-1608C-3N3S	3.3	8	10	30	5,700	220	300
JCI-1608C-47NJ	47	8	14	18	1,200	900	300
JCI-2012C-R12J	120	8	19	-	650	1,300	250
JCI-2012C-R10J	100	8	18	-	730	1,000	300
JCI-2012C-82NJ	82	8	20	9	850	900	300
JCI-2012C-68NJ	68	8	19	28	1,000	800	300
JCI-2012C-56NJ	56	8	19	31	1,150	750	300
JCI-2012C-47NJ	47	8	18	33	1,200	700	300
JCI-2012C-33NJ	33	8	18	35	1,350	600	300
JCI-2012C-10NJ	10	8	16	45	2,500	300	300

本产品提供一个超高频应用的选择,最高可以到6GHz.目前有0805 (2012) 及 0603 (1608) 两种尺寸共选择.经常使用在大哥大,无线传输及高频无线通信器材上.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电感值 @100MHz(nH)	Q(min)at 100MHz	Q(Typ.) 100MHz	Q(Typ.) 800MHz	SRF(MHz)min	RDC mΩmax	IDC max. (mA)	Size
19381	JCI-1005C-10NJ	JANTEK	高频晶片电感器	10	8	11	31	2850	350	300	1005C
19441	JCI-1005C-12NJ	JANTEK	高频晶片电感器	12	8	11	26	2400	450	300	1005C
19442	JCI-1005C-15NJ	JANTEK	高频晶片电感器	15	8	11	26	2400	450	300	1005C
19443	JCI-1005C-18NJ	JANTEK	高频晶片电感器	18	8	11	25	2050	500	300	1005C
19429	JCI-1005C-1N0S	JANTEK	高频晶片电感器	1.0							1005C
19430	JCI-1005C-1N2S	JANTEK	高频晶片电感器	1.2	8	10	40	>6000	100	300	1005C
19431	JCI-1005C-1N5S	JANTEK	高频晶片电感器	1.5	8	10	38	>6000	100	300	1005C
19432	JCI-1005C-1N8S	JANTEK	高频晶片电感器	1.8	8	10	36	>6000	120	300	1005C
19012	JCI-1005C-22NJ	JANTEK	高频晶片电感器	22	8	14	30	1850	550	300	1005C
19444	JCI-1005C-27NJ	JANTEK	高频晶片电感器	27	8	14	26	1750	600	300	1005C
19433	JCI-1005C-2N2S	JANTEK	高频晶片电感器	2.2	8	10	34	>6000	160	300	1005C
19434	JCI-1005C-2N7S	JANTEK	高频晶片电感器	2.7	8	10	32	>6000	200	300	1005C
19445	JCI-1005C-33NJ	JANTEK	高频晶片电感器	33	8	14	24	1500	650	300	1005C
19446	JCI-1005C-39NJ	JANTEK	高频晶片电感器	39	8	14	20	1350	700	300	1005C
19435	JCI-1005C-3N3J	JANTEK	高频晶片电感器	3.3	88	10	30	5700	220	300	1005C
19436	JCI-1005C-3N9J	JANTEK	高频晶片电感器	3.9	8	10	32	5600	250	300	1005C
19447	JCI-1005C-47NJ	JANTEK	高频晶片电感器	47	8	14	18	1200	900	300	1005C
19437	JCI-1005C-4N7J	JANTEK	高频晶片电感器	4.7	8	10	32	4800	280	300	1005C
19438	JCI-1005C-5N6J	JANTEK	高频晶片电感器	5.6	8	10	32	4350	290	300	1005C
19439	JCI-1005C-6N8J	JANTEK	高频晶片电感器	6.8	8	11	32	3750	300	300	1005C
19440	JCI-1005C-8N2J	JANTEK	高频晶片电感器	22	8	14	30	1850	550	300	1005C
13518	JCI-1608C-10NJ	JANTEK	高频晶片电感器	10	8	11	31	2850	350	300	1608C
13517	JCI-1608C-15NJ	JANTEK	高频晶片电感器	15	8	11	26	2400	450	300	1608C
13516	JCI-1608C-22NJ	JANTEK	高频晶片电感器	22	8	14	30	1850	550	300	1608C
13515	JCI-1608C-33NJ	JANTEK	高频晶片电感器	33	8	14	24	1500	650	300	1608C
13521	JCI-1608C-3N3S	JANTEK	高频晶片电感器	3.3	8	10	30	5700	220	300	1608C
13682	JCI-1608C-47NJ	JANTEK	0603 高频晶片电感器	47	8	14	18	1200	900	300	1608C
13520	JCI-1608C-4N7S	JANTEK	高频晶片电感器	4.7	8	10	32	4800	280	300	1608C
13519	JCI-1608C-6N8J	JANTEK	高频晶片电感器	6.8	8	11	32	3750	300	300	1608C
13529	JCI-2012C-10NJ	JANTEK	高频晶片电感器	10	8	16	45	2500	300	300	2012C
13528	JCI-2012C-33NJ	JANTEK	高频晶片电感器	33	8	18	35	1350	600	300	2012C
13527	JCI-2012C-47NJ	JANTEK	高频晶片电感器	47	8	18	33	1200	700	300	2012C
13526	JCI-2012C-56NJ	JANTEK	高频晶片电感器	56	8	19	31	1150	750	300	2012C
13525	JCI-2012C-68NJ	JANTEK	高频晶片电感器	68	8	19	28	1000	800	300	2012C
13524	JCI-2012C-82NJ	JANTEK	高频晶片电感器	82	8	20	9	850	900	300	2012C
13523	JCI-2012C-R10J	JANTEK	高频晶片电感器	100	8	18		730	1000	300	2012C
13522	JCI-2012C-R12J	JANTEK	高频晶片电感器	120	8	19		650	1300	250	2012C
41629	JCI2012C-3N3K	JANTEK	高频晶片电感器	3.3	13	13	56	>6000	0.13Ω	300	2012C
48608	JCI2012C-R12K	JANTEK	高频晶片电感器	120	19	19	-	650	1.3Ω	250	2012C
28238	JCI3216-1R0K	JANTEK	高频晶片电感器	1000	8	14	18	1200	900	300	1005C

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com